

Technische Daten

Bacht P2400 Blitzgenerator



Leistung:	4,7 – 2400 Ws
Leuchtzeiten:	1/17.800 s – 1/400 s (t 0,1)
Blitzfolge:	0,01 – 0,7 s
Regelbereich:	10 Blenden in 1/10 oder 1/1-Stufen, plus 1/3-Stufen über Fernbedienung
Farbtemperaturstabilität:	besser als ± 75 K über den gesamten Regelbereich
Lampenanschlüsse:	2, für Bacht Leuchten und P2400K Blitzköpfe
Leistungsverteilung:	voll asymmetrisch oder symmetrisch
LED Einstelllicht:	60 W je Anschluss (P2400K Blitzkopf) entspricht hinsichtlich der Helligkeit etwa 400 W Halogen-Leuchtmitteln
Halogen Einstelllicht:	max. 500 W je Anschluss (Bacht Leuchten)
Einstelllichtfunktionen:	automatisch proportional oder maximal sowie individuell regelbar 1 – 100%
Synchronisation:	2x 3,5 mm Buchse, Fotozelle, Funk mit 32 Kanälen in 16 Gruppen
Bereitschaftsanzeige:	optisch und/oder akustisch (abschaltbar)
Fernbedienung:	ja, Leistung u. Einstelllicht / App für Android und iOS verfügbar
Sonderfunktionen:	Multi, Delay sowie Free Mask
Display:	5,5 x 7 cm OLED (farbig)
Anzeige:	Leistung, Leuchtzeit, Einstelllicht, Synchronisation, Funkkanal u. Sonderfunktionen
Nennspannung:	100 – 120 V und 200 – 240 V, 50/60 Hz
Energiesparmodus:	Standby nach 30 Minuten bei Nichtnutzung
Abmessungen:	310 x 290 x 200 mm, 360 x 290 x 200 mm inkl. Griff
Gewicht:	11,4 kg

Studio-Service Bacht GmbH
 Liebigstraße 26
 D 45145 Essen
 Telefon: +49 (0)201/730097
 E-Mail: info@bacht.net

www.bacht.net



*Funkssynchro u.
Fernbedienung
(optional lieferbar)*